

## 专业矿机

BTC、BCH、BSV、FCH、LTC、DASH采用专业矿机进行开采。

### 1. 采矿地址

矿池类型	挖矿地址	备注
BTC 矿池	stratum+tcp://btc.viabtc.com:3333 stratum+tcp://bitcoin.viabtc.com:3333 (BTC/BCH/BSV/FCH 一键切换地址)	也可以使用25/443端口 □
BCH 矿池	stratum+tcp://bch.viabtc.com:3333 stratum+tcp://bitcoin.viabtc.com:3333 (BTC/BCH/BSV/FCH 一键切换地址)	也可以使用25/443端口 □
BSV 矿池	stratum+tcp://bsv.viabtc.com:8888 stratum+tcp://bitcoin.viabtc.com:3333 (BTC/BCH/BSV/FCH 一键切换地址)	也可以使用80端口 也可以使用25/443端口 □
FCH 矿池	stratum+tcp://fch.viabtc.com:3001 stratum+tcp://bitcoin.viabtc.com:3333 (BTC/BCH/BSV/FCH 一键切换地址)	也可以使用25/443端口 □
LTC 矿池	stratum+tcp://ltc.viabtc.com:3333	也可以使用25/443端口 □
DASH 矿池	stratum+tcp://dash.viabtc.com:3333	也可以使用25/443端口 □
	1. 如果用蚂蚁批量配置矿机请去除前缀stratum+tcp://	

矿工可以通过用“；”帐户名、矿工名“；”和任何密码。矿工“；”名称必须由数字或小写字母组成，最大长度为64个字符。比如帐户名viabtc，矿机名可以设置为viabtc.001密码：可以不填，也可以随意输入。。2.设置矿工“；”s

name

### 3. 配置专业矿机

以蚂蚁矿机为例：登录矿机后，点击[状态]进入[矿机配置]，进入矿池配置页面；配置完成后点击右下角的保存应用开始挖掘。为了保证稳定开采，建议设置三组矿池端口，这样当默认端口连接失败时，机器会自动切换到下一组端口继续运行。

矿池类型	挖矿地址	备注
ETH 矿池	stratum+tcp://ethereum.viabtc.com:3333	后缀3333如检测不到矿工，可以尝试443或25端口
ETC 矿池	(ETH/ETC一键切换地址)	
ZEC 矿池	stratum+tcp://zec.viabtc.com:3333	后缀3333如检测不到矿工，可以尝试443或25端口
XMR 矿池	stratum+tcp://btm.viabtc.com:8888	后缀8888如检测不到矿工，可以尝试80端口
DCR矿池	stratum+tcp://dcr.viabtc.com:9999	后缀9999如检测不到矿工，可以尝试90端口
CKB矿池	stratumtcp://ckb.viabtc.com:7777	后缀7777如检测不到矿工，可以尝试70端口
备注	大算力用户可联系矿池客户经理咨询费率优惠：13670188335（微信 / 电话）	

注意：如果使用ETH/ETC的挖矿软件(如ETH-miner/Claymore)或其他挖矿软件(如“长沙矿工”), 可以直接使用ViaBTC账号名称或者ViaBTC矿池的ETH/ETC钱包充值地址作为挖矿用户名。ETH和ETC支持使用eth-miner软件或Claymore软件进行采矿。

ZEC支持使用Nheqminer软件、Claymore软件和Genoil软件。

注：目前ViaBTC矿池仅支持使用ViaBTC账号作为ZEC矿业用户名。

XMR支持Xmrig软件。

注：目前ViaBTC矿池只支持使用ViaBTC账号作为XMR采矿用户名。

CKB支持使用NBminer和Bminer软件。

为什么矿机已经开始运行，矿池却显示无效矿工？

请保持采矿机稳定运行10-20分钟，采矿机'；的状态将从无效矿工变为有效矿工。

如果你的矿工总是在“无效”状态，请检查矿机的运行状态和后台配置。

如果矿机运行正常，配置正确，但问题依然存在，请提交工单，联系客服。

为什么要配置三组挖掘地址？

采矿以保证稳定和连续的采矿功能。建议设置三组开采地址。

当第一个矿址连接失败时，矿机会自动切换到第二个矿址；第二个挖掘地址连接失败，矿机会自动切换到第三个挖掘地址。

建议的配置如下：

开采地址1:viaBTC矿池的端口443

开采地址2:viaBTC矿池的端口25

开采地址3:其他矿池的开采地址。